

4 Kanal Dimmer DMX Art.-Nr.: 0620260005

Montage- und Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause LEDtec entschieden haben. Wir möchten, dass Sie viel Freude mit Ihrem neuen Produkt haben und bitten Sie daher, diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung. Achten Sie darauf auch, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie dieses Dokument daher für den späteren Gebrauch auf.





MONTAGE DES 4 KANAL DIMMERS

Montieren Sie den 4 Kanal Dimmer DMX an einer geeigneten Stelle und schrauben Sie das Gerät ggf. an den vorgesehenen Befestigungslaschen fest. Je nach Belastung des Gerätes sollten Sie darauf achten, dass eine ausreichende Luftzirkulation am Einbaort gewährleistet ist. Ferner wird empfohlen, das Gerät an einer gut zugänglichen Stelle zu verbauen, um spätere Revisionsarbeiten einfach durchführen zu können.

ANSCHLIESSEN DES 4 KANAL DIMMERS

Schließen Sie dann die Spannungsversorgung und die zu steuernden LED-Module entsprechend Ihrer Anwendung gemäß der folgenden Zeichnung an.
ACHTUNG: Der 4 Kanal Dimmer DMX enthält kein Netzteil und arbeitet mit einer Spannung zwischen 12V DC - 24V DC. Schließen Sie das Gerät niemals direkt an Netzspannung an! Es besteht Lebensgefahr!



EINSTELLEN DER DMX ADRESSE

Die Adressierung dieses Gerätes erfolgt nach dem gebräuchlichen Prinzip der DMX-Adressenvergabe über DIP-Schalter. Der 4 Kanal Dimmer DMX belegt 4 DMX-Kanäle. Stellen Sie die Startadresse des Gerätes über den DIP-Schalter ein. Jeder der einzelnen Schalter steht für einen Wert gem. der folgenden Tabelle:

| Schalter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|---|---|---|---|----|
| Wert | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |

| Schalter | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----|----|-----|-----|----|
| Wert | 32 | 64 | 128 | 256 | - |

Gleichzeitig ausgewählte Werte addieren sich. Zum Auswählen eines Wertes stellen Sie den jeweiligen Schalter auf ON.

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | 0620260005 4 Kanal Dimmer DMX |
|--------------------|----------------------------------|
| Betriebsspannung | 12 - 24 V DC |
| Max. Last | 4x 3A |
| Max. Leistung | 144 W @ 12 V DC, 288 W @ 24 V DC |
| Anschlüsse | Schraubklemme |
| Betriebstemperatur | -10°C - +60°C |
| Maße (LxBxH) | 177 x 42 x 33 mm |
| Steuersignal | DMX512 / 1990 |

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der 4 Kanal Dimmer DMX dient zur Spannungsversorgung und Steuerung von LED-Modulen, z.B. Streifen (separat erhältlich).

Der 4 Kanal Dimmer DMX ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Innenräumen konzipiert. Der 4 Kanal Dimmer DMX darf nur mit einem geeigneten, für den Betrieb von Leuchten zugelassenen Konverter mit einer konstanten Ausgangsspannung zwischen 12V und 24V DC betrieben werden. Darüber hinaus dürfen nur LED-Module angeschlossen werden, die mit einer konstanten Spannung betrieben werden können, die der Ausgangsspannung des eingesetzten Converters entspricht.

Änderungen an den Geräten oder Komponenten können zur Beschädigung derselben führen und sind darüber hinaus mit möglichen Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag usw. verbunden. Für Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist grundsätzlich nicht der Hersteller sondern der Betreiber verantwortlich.

Die LEDtec GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder deren Folgen, die durch Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung entstehen oder entstanden sind. In solchen Fällen erlöschen auch sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche. Technische Änderungen, die nicht den Inhalt dieser Montage- und Bedienungsanleitung betreffen, vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE



- Stellen Sie sicher, dass die Installations- und Anschlussleitungen bei der Montage nicht beschädigt werden!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Hitzeeinwirkung!
- Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen und/oder Staub!
- Setzen Sie das Produkt keinem übermäßigen mechanischen Druck aus!
- LED-Komponenten werden in der Regel mit sog. Schutzkleinspannungen (z.B. 12V oder 24V) betrieben. Schließen Sie daher keine Komponenten direkt an 230V an, sofern die jeweilige Montage- und Bedienungsanleitung sowie die Beschriftung auf dem Gerät das nicht explizit angeben (z.B. Primärseite von Netzteilen). Es besteht Lebensgefahr!
- Beachten Sie unbedingt auch die Sicherheitshinweise und Dokumentationen der übrigen Geräte, die an diese Geräte angeschlossen werden!
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Es beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können!

SUPPORT, GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

Wenn Sie technische Unterstützung bei der Installation, Inbetriebnahme oder Benutzung der Produkte benötigen, Sie einen Fehler oder Defekt vermuten oder Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte grundsätzlich zunächst an Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Nur so kann Ihnen schnell und unkompliziert geholfen werden.

PFLEGE, WARTUNG, REPARATUR

Um das Gerät zu reinigen genügt es, die Oberfläche mit einem trockenen oder feuchten Tuch abzuwischen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt und verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die ggf. das Material angreifen und beschädigen können.

Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Anwender zu pflegenden oder wartenden Teile! Wenden Sie sich im Falle eines technischen Defekts an qualifiziertes Fachpersonal.

ENTSORGUNG



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.